

产品简介

正面

背面

触控显示屏

顶面格栅

温湿度传感器

激光颗粒物传感器

滤芯仓门

滤芯仓门

电源线接口

产品简介

屏幕显示

机体正面显示屏内容说明

空气质量状态灯环

随 PM2.5 数值变化对应显示

绿、橙、红三种颜色

绿色 0-75

橙色 76-150

红色 150以上

PM2.5 数值

025

25°C 60%RH

运行模式

自动：根据室内空气质量，自动切换净化效率

睡眠：超低噪音运行，营造舒适睡眠环境

最爱：通过手机客户端设定使用面积，可调节净化效率并保存设置

1挡：低速运行状态

2挡：中速运行状态

3挡：高速运行状态

显示屏亮度调节触控按键

开关/运行模式触控按键

温度

湿度

Wi-Fi 状态

安装

正确位置摆放

为更好的发挥空气净化器性能，在使用时主机进风口应与墙壁等障碍物保持一定距离

20cm以上

10cm以上

20cm以上

注：使用时建议传感器与墙壁等障碍物保持一定距离

连接电源

将电源线连接至主机底部的电源接口，再接入电源

注：使用净化器时，需要关闭门窗以获得更佳净化效果

使用

开关/运行模式切换

单击触控键开机，点击切换运行模式，长按 2 秒关机

开

关

睡眠

最爱

1挡

2挡

3挡

显示屏亮度调节

单击触控键，调节屏幕亮度

微亮

亮

息屏

Wi-Fi 重置

如手机无法连接净化器，请同时按下“开关/运行模式触控键”与“显示屏亮度调节触控键”5 秒，听到提示音后，Wi-Fi 重置成功

快速设置

本产品兼容米家智能平台，可通过“米家”APP 操控，支持 MJU 系统，可与其他米家智能产品互联互通

1. 下载 APP

在应用商店搜索“米家”或扫描二维码下载安装米家 APP

2. 添加设备

打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”添加设备，添加成功后即可在首页列表找到此设备

3. 购买更多

购买更多智能产品及品质好物请扫描二维码下载商品 APP

请安装正版滤芯

滤芯安装提示

净化器没有检测到滤芯或没有安装正版滤芯

滤芯寿命提示

净化器检测到滤芯寿命 <10% 时，每次开机，显示屏会出现滤芯剩余百分比提示

滤芯更换提示

滤芯更换周期为 6-12 个月，净化器检测到滤芯寿命 <10% 时，每次开机，显示屏会出现二维码和滤芯剩余百分比提示

滤芯更换

如下图所示，轻拉提手，打开右侧滤芯仓门，取出滤芯

注：详细操作请见滤芯侧面更换说明，两侧滤芯请同时更换

维护

▲ 务必使净化器停止运行并断电后再进行以下操作

激光颗粒物传感器清洁

如图所示，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机可对仓门滤网和传感器进行清洁

注：切勿使用热风

滤芯仓清洁

为保证通风和净化效果，可使用吸尘器清洁附着在滤芯仓门进风孔上的灰尘和毛发，或用软布轻轻擦拭。滤芯仓门内侧的初效滤网可取下清洁，当滤网较脏时，可用清水冲洗，在阴凉处晾干后装回使用

滤芯仓门清洁

滤芯仓门内侧的初效滤网清洁

滤芯仓清洁

基本参数

产品名称	米家空气净化器 MAX	额定电压	220V~	颗粒物洁净空气量 (CADR 颗粒物)	>800m³/h ^① 实测数据 (1000m³/h)
产品型号	AC-M5-SC	额定频率	50/60Hz	颗粒物累计净化量 (CCM 颗粒物)	P4
产品尺寸	386 × 386 × 965 mm	额定功率	80W	甲醛洁净空气量 (CADR 甲醛)	100m³/h
产品净重	约 18kg	噪音	63.5dB(A)	甲醛累计净化量 (CCM 甲醛)	F4
建议适用面积	70 - 120m² (依据 QBJZM0001-2018 标准测算)			颗粒物净化能效	高效级
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz			甲醛净化能效	高效级

① 参考国标 GB/T 18801-2015 附录 B5，颗粒物 CADR 大于 800 时，与第三方确认采用箱阻抗取样时间间隔方法测试。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	×	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以内。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

10

注意事项

搬运

▲ 移动前，请务必先使主机停止运行，并拔出电源插头

安装

· 预留格栅与滤芯仓门未正确安装时，主机无法启动

· 主机进风口应与墙壁等障碍物距离 20cm 以上

清洁

· 经常清扫滤芯仓外表面格栅网上的灰尘、毛发，杂质，有利于减少细菌滋生

· 清理堵塞的进风孔，灰尘、杂质，有利于防止进风量下降

· 请勿过度拧、弯或扭转电源线，否则可能引起滤芯外露或折断

· 请勿使用不当的电源线，断开电源时，请勿拉扯电源线

电源

按照下列指示使用电源线规格以避免发生火灾、触电或损坏

· 必须连接适合电源线插头的电源插座

· 请务必使用主机自带的电源线，不要使用其他品牌的电源线

· 在进行维护作业或移动空气净化器之前，请务必断开电源

使用中

· 本产品发生异味、异味、高温、风扇不转或异响等异常时，请立即停止使用

· 不可将手或异物放入防护罩，可移动部分，进风口和出风口

· 请勿将头发、衣物等靠近主机，以免卷入或阻挡进风口和出风口

· 请勿使、倚靠或斜靠主机

· 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒

· 请勿从出风口向人体内部倒入液体或落入粉末及细小物质

使用限制

以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害

▲ 机体特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟斗、鞭炮、打火机、电子点烟器、点灯器、火盆等）

▲ 机体请务必远离高温发热器具（如取暖器、暖风机、电暖器、电炉、电熨斗等）

▲ 请勿使可燃物进入机体

· 易燃物等不稳定场所

· 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所

保修说明

米家空气净化器 MAX 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退换货维修服务。

2. 自签收次日起 9-30 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。

3. 自签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家空气净化器 MAX	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下运行时噪音过大
	正常使用情况下指示灯条不变
	正常使用情况下无法连接 APP
	正常使用情况下净化效果差

非保修案例

1. 未经授权维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或篡改、涂改标识。

2. 已超过三包有效期。

3. 因不可抗力造成的损坏。

4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况。

5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

米家空气净化器 MAX 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

mi

小米科技有限责任公司 制 造 北京小米电子科技有限公司（小米总部企业） 地 址：北京市海淀区清河中街68号华润五福城写字楼11层1102B座 在线客服：www.mi.com/service 服务热线：400-100-5678

小米科技有限责任公司 制 造 北京小米电子科技有限公司（小米总部企业） 地 址：北京市海淀区清河中街68号华润五福城写字楼11层1102B座 在线客服：www.mi.com/service 服务热线：400-100-5678