

### 产品简介

**使用**

**正确位置摆放**  
为更好的发挥空气净化器的性能，在使用时主机进风口应与墙壁等遮挡物保持一定距离

注：使用净化器时，建议关闭门窗以获得更佳净化效果

**连接电源**

- 1 打开滤芯仓门**  
轻提滤芯仓门提手，打开仓门，确认滤芯锁在锁定状态
- 2 取出电源线**  
从滤芯仓内包装袋中取出电源线，关闭仓门
- 3 连接电源**  
将电源线连接至主机底部的电源接口，再接入电源

**使用**

**开关 / 运行模式切换**  
单击按键开机，点击切换运行模式，长按2秒关机

**屏幕开关**  
单击机体背面“屏幕开关键”可关闭或开启屏幕

**屏幕显示**  
机体正面屏幕显示内容说明

PM2.5数值  
空气质量状态灯环  
随PM2.5数值变化对应显示绿、橙、红三种颜色  
绿色 0-75  
橙色 76-150  
红色 150以上

温度  
湿度  
Wi-Fi状态

运行模式  
A 自动：根据室内空气质量，自动切换运行模式  
B 睡眠：超低噪音运行，营造舒适睡眠环境  
C 最爱：通过手机客户端设定使用面积，可调节净化效率并保存设置

**使用**

**连接手机客户端**  
在应用商店搜索“米家”或扫描下方二维码下载米家APP，打开APP首页，在“我的设备”页面右上角添加“米家空气净化器Pro”，添加成功后可以在“智能设备列表”里找到此设备

本产品已接入小米智能家居，支持 MIUI 系统，可与其他小米智能家居产品互联互通。设备操控及更多智能产品和设置请移步“米家”APP

**更换滤芯**  
滤芯更换周期为3-6个月，检测到滤芯将耗尽时，每次开机，显示屏会出现滤芯剩余百分比提示

滤芯更换操作详见滤芯仓门背面的“滤芯更换”标签  
▲务必使净化器停止运行并断电后再进行以上操作

更换滤芯并开机后，长按机体背面按键6秒，听到提示音后，滤芯复位成功，净化器重新开始计时滤芯寿命  
注：底部配有RFID标签的滤芯无需复位

注：含有活性炭的滤芯在所吸附有害气体达到饱和状态时，可能出现异味，建议将滤芯置于光照和通风良好处一定时间，以改善活性炭活性，恢复部分吸附能力，如到达建议使用寿命时，请及时更换滤芯

**Wi-Fi模块重置**  
手机连接不上净化器时，请同时按下“运行模式键”与“屏幕开关键”5秒，听到提示音后，Wi-Fi重置成功

### 维护

**▲务必使净化器停止运行并断电后再进行以下操作**

**滤芯仓清洁**  
为保证通风和净化效果，可使用吸尘器清洁附着在通风孔和仓壁上的灰尘，或用软布轻轻擦拭

**颗粒物传感器清洁**  
如图所示，借助非金属工具打开颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机可对仓门滤网和传感器进行清洁  
注：切勿使用热风

### 基本参数信息

产品名称	米家空气净化器 Pro	额定电压	100~240V~	CADR值(颗粒物)	500m³/h
产品型号	AC-M3-CA	额定频率	50/60Hz	CADR值(甲醛)	70m³/h
产品尺寸	260×260×735mm	额定功率	66W	CCM(颗粒物)	P2
产品净重	约 8.0kg	噪声	69dB(A)	建议适用面积*	35m²~60m²
产品电重	约 9.7kg	净化效能	高效级	无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

\*根据GB12463-2018标准测算

### 产品有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多环芳烃 (PAH)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

### 注意事项

**搬运**  
▲移动前，请务必先使主机停止运行，并拔出电源插头

**安装**  
• 顶部格栅与滤芯仓门未正确安装时，主机无法启动  
• 主机进风口应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上

**清洁**  
• 经常清洁滤芯外表面和滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生  
• 请保持风机进风口的灰尘、杂质，有利于防止灰尘量下降

**电源**  
• 请勿过度拧动、弯曲或扭转电源线，否则可能引起电线外皮破裂或断裂  
• 请勿使用不适当的电插座。断开电源时，请勿拉扯电源线

**电源线**  
按照下列指示使用电源线和插头  
• 必须连接适合电源线插头的电源插座  
• 请务必使用主机自带的电源线，不要使用其他品牌的电源线  
• 在进行维护作业或移动空气净化器之前，请务必断开电源

**使用中**  
• 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用  
• 不可将手或异物伸入部件，可移动部分、进风口和出风口  
• 请勿将头发、衣物等靠近主机，以免卷入或挡住进风口和出风口  
• 请勿坐、倚靠或倾斜主机  
• 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒  
• 请勿从出风口向机体内部倒入液体或丢入粉末及细小颗粒

**使用限制**  
以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：  
▲ 机体特别外壳上的进风口部位请勿必须离明火器具（如烤台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点烟枪、点火器、火盆等）  
▲ 机体请务必远离高温发热器具（如电暖器、暖风机、电暖气、电炉、电熨斗等）  
▲ 请避免可燃物进入机体  
• 悬挂物等不稳定场所  
• 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所

### 保修说明

米家空气净化器Pro产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

**保修政策**  
• 自签收次日日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。  
• 自签收次日日起8日-30日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务。  
• 自签收次日日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

**非保修条例**  
• 未经授权的安装、拆卸、改装、滥用、进水、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或篡改、涂改标签、防伪标记；  
• 已超过三包有效期；  
• 因不可抗力造成的损坏；  
• 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；  
• 因为人为因素导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

**友情提示**：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

### 保修内容

米家空气净化器 Pro	保修内容		保修期
	整机	主要部件	
	机器本身的零件（不包含主要部件）	马达	1年
		PCBA（电路板）	3年
		开关电源	3年

### 产品性能故障表

名称	性能故障
米家空气净化器 Pro	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下运行时噪音过大
	正常使用情况下显示屏指示灯珠不变
	正常使用情况下无法连接APP
	正常使用情况下显示屏不显示

注：保修条例仅适用于中国大陆地区

米家空气净化器Pro使用说明书  
使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

mi mi

委托方：小米科技有限责任公司 制造方：北京小米电子科技有限公司 地址：北京市海淀区清河中街68号华润五丰城写字楼11层1102房间  
在线客服：www.mi.com/service 服务热线：400-100-5678 执行标准：QB/JZMK0001-2018 V-190306-C